

VESTEL

VESTEL AKILLI SAAT SİYAH

VESTEL AKILLI SAAT MAVİ

VESTEL AKILLI SAAT KIRMIZI

KULLANIM KILAVUZU



Zorlu Holding kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Akıllı saatimizi tercih etmekle kaliteli bir ürün satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Kılavuzun içerisinde akıllı saate ait talimat ve resimler bulunmaktadır.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek üzere saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.



DİKKAT: Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	1
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken	
Güvenlik Bilgileri	4
Sorumluluk Sınırlaması	4
Teknik Özellikler	5
Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı	6
Ürün Kutu İçeriği	6
Genel Görünüm	7
Kullanmadan Önce	8
Kullanımı	10
Tuş Fonksiyonlarının Açıklaması	10
Saat Ana Ara Yüz işlemi	11
Ekran Verileri Görünümü (Varsayılan Kadran)	11
Fonksiyon Tanıtımı	12
Menstrüal Döngü Takibi	16
Saatin Bağlanması	17
Uygulamanın İndirilmesi	17

Bağlama İşlemi	18
Veri Senkronizasyonu.....	19
Temizlik ve Bakım	19
Sorun Giderme	20

Güvenlik Bilgileri

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda, kılavuzda açıklandığı şekilde kullanılmak üzere akıllı saat olarak tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Ticari kullanımlar için uygun değildir.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında tehlikeli durumlar yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- **UYARI:** Ürün IEC/EN 60950-1 standardına uygun, Limitli Güç Kaynağı olan SELV bir kaynaktan şarj edilmelidir. Ürünü sadece sınırlı güç kaynağı olarak kullanılabilen USB portlarına bağlayarak şarj edilmelidir.
- Cihaz şarj olduğundan şarj ettiğiniz porttan cihazı çıkartın.
- Cihaz 0°C - 40°C'lik ortam sıcaklığında kullanılmalıdır.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihazı sıcaklık yayan nesnelerin yakınında kullanmayın.
- Cihaz ile ilgili arıza veya problem görülmesi durumunda mutlaka servis ile temasa geçin. Tamir işlemini kendiniz yapmayın.

- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı açık hava koşullarında (güneş, yağmur vb.) bırakmayın.
- Şarj kablosunu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun.
- Temizlemeden önce cihazı şarj yerine takılı ise çıkartın. Kuru bir bezle silin.
- Kabloda düzenli olarak hasar kontrolü yapın.
- Su geçirmezlik: Dalarken, denizde yüzerken ve saunadayken cihazı kullanmayın. Ancak, havuzda yüzerken veya soğuk suyla duş alırken ve sıg denizde kullanılabilir.
- Şarj etmek için orijinal kablosunu kullanın.
- Lütfen senkronizasyon işlemini saatin bağlantısını gerçekleştirdikten sonra başlatın.
- Saati uzun süre boyunca yüksek neme, yüksek sıcaklığa veya düşük sıcaklığa maruz bırakmayın.

Piller

- Pili sökmeyin, delmeyin ve pile zarar vermeyin. Pili değiştiremeyen cihazların yerleşik pillerini sökmeyin. Pili çıkarmak için keskin nesneler kullanmayın.
- Pil ömrü, kullanım ve çevre gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
- **DİKKAT:** Pil yanlış türde bir pille değiştirildiği takdirde patlama riski oluşur.
- **DİKKAT:** Kullanılmış pilleri talimatlar uyarınca elden çıkarın.

Sağlık Uyarısı

- Kalp pili veya başka bir yerleşik elektronik cihaz kullanıyorsanız lütfen kalp atışı izleme bilekliğini kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Saatin optik kalp atışı sensörü yeşil yanar ve yanıp söner. Epilepsiniz varsa veya yanıp sönen ışık kaynaklarına karşı hassassanız lütfen doktorunuza bu ürünü kullanıp kullanamayacağınızı sorun.
- Bu cihaz, sensörler yardımıyla günlük faaliyetlerinizi izler. Bu verilerin amacı; adım, uyku, mesafe, kalp atışı ve kalori gibi günlük hususlarda sizi bilgilendirmektir. Ancak, bu bilgiler tamamen doğru olmayabilir.
- Cihaz, aksesuarlar, kalp atış sensörleri ve ilgili diğer veriler tıbbi amaçlar doğrultusunda değil, eğlence ve fitness amacıyla sağlanır. Bunlar, herhangi bir hastalık veya belirti teşhisi, izleme, tedavi ya da önleme için uygun değildir. Kalp atış verileri yalnızca referans amaçlıdır. Verilerde meydana gelebilecek sapmalardan doğan hiçbir sonuçtan şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Bisiklet Uyarısı

- Lütfen her zaman dikkatli olun ve bisikletinizi güvenli bir şekilde kullanın. Bisikletinizin ve donanımınızın bakımının doğru şekilde yapıldığından ve tüm bileşenlerin doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Veri kaybını önlemek için saat verilerini 7 günde bir yedekleyin.
- Deniz suyu, asidik ve alkali çözeltiler, kimyasal reaktifler ve diğer korozyif sıvılarda saatin su geçirmezlik özelliği yoktur. Yanlış veya uygunsuz kullanımdan doğan hasar ve kusurlar garanti kapsamına girmez.
- Spor modu, tek seferde 6 saate kadar egzersiz süresini destekler.

- Su geçirmezlik seviyesi 5 ATM olan saat soğuk duşu ve yüzmeyi destekler fakat dalışa uygun değildir.
- Günlük kullanımda saati çok sıkı şekilde kullanmaktan kaçının. Saatin parçalarının kuru cilde temas ettiğinden emin olun.
- Kalp atışınız ölçülürken kolunuzu sabit tutun.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazın, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

- Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir.
- Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	Vestel Akıllı Saat Siyah/Mavi/Kırmızı
Bluetooth versiyonu	BLE 4.0
Ekran	1,3 inç renkli ekran
Pil kapasitesi	210 mAh
Su geçirmezlik seviyesi.	5 ATM
Çalışma sıcaklığı	-20°C—40°C
Şarj Voltajı	5V±0,2V
Ürün ağırlığı	39g
Şarj olma sıcaklığı	10°C-45°C

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.



Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi telefonun 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur:

<https://www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari>

Ürün Kutu İçeriği

- Kullanım kılavuzu (garanti belgesi ile birlikte), akıllı saat, şarj kablosu, yedek kayış.



Genel Görünüm

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsildir.



Kullanmadan Önce

- Saati, resimde gösterildiği şekilde şarj yerine oturtun. Kablonun diğer ucunu da 5V, 0.5mA lik şarj kaynağına takın. Örnek olarak bilgisayarınızın USB girişine takarak şarj edin. Saat ilk kez kullanılacağı zaman etkinleştirilebilmesi için şarj edilmesi gerekir.




- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında akıllı saat hemen açılmaz.
- Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Saatin takılması: Bilek bandını, bilek kemiğinizden bir parmak mesafesi uzaklığa takın ve sıkılığını rahat edeceğiniz şekilde ayarlayın.



NOT: Çok gevşek olması, kalp atışı verilerinin doğruluğunu etkileyebilir.

- Kayışın değiştirilmesi: Düğmeyi iterek bilek bandını çıkarın. Kullanmak istediğiniz kayışı takın.



Kullanımı

Tuř Fonksiyonlarının Açıklaması

Sol ve Sağ Tuř

Sol tuřa uzun basın:

Spor seçeneęine
hızlı erişim
saęlarsınız.



Saę tuřa kısa basın:

Bir önceki ara yüze
dönersiniz.



Saę tuřa uzun
basın: Açılır.

Sol tuřa ayar adımları: Fonksiyon listesi >  Ayarlar > Uzun basın



Sol tuřa kısa basıp ekranı saęa sola kaydırıp ekrandaki menüyü deęiřtirebilirsiniz.

Saat Ana Ara Yüz işlemi

Sol tuşa basıp ekranı sağdan sola kaydırıp ardından, aşağıdan yukarıya kaydırıldığınızda ekranda ayarlar bölümü görülecektir. Ayarlara basıp en üst menüye (arayüz) basarak saatin arka ekran görüntüsünü değiştirebilirsiniz.



Ekrana uzun bastığınızda kadrani değiştirme ara yüzü görüntülenir.

Ekranı kaydırarak farklı ara yüzlere girin.

Ekran Verileri Görünümü (Varsayılan Kadran)



sembolü günlük attığınız adım sayınızı gösterir.



VFit+ mobil uygulaması aracılığıyla cep telefonunuzdan ayarladığınız günlük hedef adım sayınızın yüzde kaçına eriştiğinizi gösterir.

Fonksiyon Tanıtımı




Spor penceresine girip farklı spor modları seçebilirsiniz. Spor modunu uygulama üzerinden değiştirebilirsiniz.

Kalp atış hızı sembolü: Kalp atış hızı testi yaparak o günkü kalp atış verilerinizi kontrol edin.



Rahatla sembolü: Solunumunuzu düzenleyip modunuzu iyileştirin.



Alarm sembolü: Alarmı görüntüleyin, kapatın veya açın. Mobil uygulama ile alarmı kurmanız gerekir.



Müzik sembolü: Müziklerinizi cep telefonunuzdan kontrol edin (saatte müzik kaydedilemez.)

Zamanlayıcı sembolü: Zamanlama ve geri sayım fonksiyonunu kullanın.

Spor kayıtları sembolü: Güncel sporları kaydedin. Eğer herhangi bir kayıt yok ise kayıt yok ifadesi görülür.



Aktiviteyi sonlandırmak için sağ tuşa uzun basın. Eğer süre yetersizse ekranda uyarı çıkacaktır. Aktiviteyi sonlandırmak için onay tuşuna basın.



Ayarlar sembolü: Arka plan (kadran ara yüzü), ekran parlaklığı değiştirilebilir ve cihaz kapatılabilir.



Kapat sembolü ardından yeşil sembole basıldığında cihaz kapanacaktır.



NOT: Daha fazla fonksiyon (uyku) ve işlem için lütfen cep telefonunuzdan VFit+ uygulamasının yazılımına bakın.

Spor Başlatma

Spora giriş



- **Spor sembolü:**  tıklayıp spor türünü seçin. Ardından, spor geri sayımını otomatik olarak yapma işlevini etkinleştirin.
- Spor sırasında sporu duraklatmak için sağ tuşa kısa basın. Sporu eski haline getirmek için sağ tuşa kısa basın.
- Spor sonu: Sporu sona erdirmek için sağ tuşa uzun basıp ekrandaki sonlandırma düğmesine basın.

Menstrüal Döngü Takibi

- Menstrüal döngü takibi fonksiyonu, menstrüal değişiklikleri kaydetmek için kullanılır. Bu fonksiyon, menstrüal döngüyü takip eder ve ovülasyonu hesaplar (telefondan uygulama üzerinden etkinleştirilmelidir).

Saatin Bağlanması

Uygulamanın İndirilmesi

QR kodunu taratın veya VMarket/App Store/Google Play mağazalarından "VFit+ " uygulamasını arayın. Uygulamayı telefonunuza indirin ve kayıt olun.



NOT:Ekipman sisteminin donanım platformu, aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır.



iOS 8.0 ve üzeri



Android 4.4 ve üzeri



Bluetooth Desteği 4.0

Bağlama İşlemi

- Bilekliği bluetooth bağlantısı ile kullanmak için öncelikle bir akıllı telefon ile eşlemeniz gerekir. Cep telefonunuzda Bluetooth ve GPS'i açın.
- Akıllı telefonunuzda VFit+ uygulamasının ana sayfasından Cihazlarım'a basın.
- Açılan sayfada Cihaz Ekle butonuna basın ve ardından Vestel Akıllı Saat'i seçin.
- Uygulamadaki yönlendirmeleri takip ederek bağlanmayı bekleyin.
- Bağlantı başarılı olduktan sonra cihazınızı Cihazlarım sayfasından yönetmeye başlayabilirsiniz.
- Eğer bağlantı gerçekleşmezse, cihazınızı kapatın ardından açın ve işlemleri tekrar gerçekleştirin.
- Kullanıcı profilini oluşturun. Kadın veya erkek seçin, telefonun ekranındaki yönergelerle göre bilgilerinizi girin.
- **NOT:** Bağlama işlemi sırasında, VFit+ uygulaması, sizden GPS ve Bluetooth'u etkinleştirmenizi ve VFit+ uygulamasına, cep telefonunuzdaki GPS'e erişim izni vermenizi isteyecektir.

Veri Senkronizasyonu

- Günlük kullanımda, saat her türlü ürün verisini tespit edebilir. Kullanıcı, senkronizasyon yapmadan önce uygulama üzerinden Bluetooth yardımıyla saati bağlamalıdır.
- Mobil uygulamada, sol üstte bulunan Yenile tuşuna basarak senkronizasyon seçeneği görünür.

NOTLAR:

- Saatte veri kaybı yaşamamak için verilerinizi lütfen en geç 7 günde bir senkronize edin.
- Saatin uyarılması için, aynı zamanda cep telefonunun Bluetooth ayarları ara yüzünde eşlenen saate de bağlı olduğunu kontrol edin.
- Telefonunuzu açın, Ayarlar > Bluetooth > Arama bölümüne gidin ve bağlı cihazları kontrol edin. Vestel Akıllı saatin bağlı olmasını sağlayın.

Temizlik ve Bakım

- **UYARI:** Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazı kapatın.
- Cihazı suya daldırmayın. Cihazın yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- Cihazı kullanırken kuru, temiz olmasına ve bileğinizde çok sıkı olmamasına özen gösterin.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda veya uygulama üzerinden kullanıcı ekranında problemler bölümünde açıklamaları dikkate alarak sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Saat için mobil uygulama araması başarısız oldu.	Aplikasyon yazılımı güncel olmayabilir.	VFit+ uygulamasını en güncel versiyona yükseltmeniz önerilir. Tüm programları kapatıp Bluetooth'u yeniden başlattıktan sonra bağlantı kurmanız önerilir. Cep telefonu sisteminin Android 4.4 veya IOS 8.0 ve üzeri sürümleri desteklediğinden emin olun.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Saat hiçbir alarmı, mesajı ve aramayı almıyor.	Uygulamadaki akıllı anımsatma fonksiyonu ve çağrı anımsatma seçeneği kapalı olabilir.	Akıllı telefonda Ayarlar>>Pil>>Pil optimizasyonu>>Tüm uygulamalar yolundan VFit uygulaması Optimize etme olarak ayarlanabilir.
Saat hiçbir alarmı, mesajı ve aramayı almıyor.	Uygulamadaki akıllı anımsatma fonksiyonu ve çağrı anımsatma seçeneği kapalı olabilir.	Uygulamadaki akıllı anımsatma fonksiyonunu ve çağrı anımsatma seçeneğini açıp saate senkronize etmeniz gerekir.
	Bluetooth eşleştirme- si düzgün yapılmamış olabilir.	Telefonun saatle eşleştirilmesi Bluetooth aracılığıyla yapılmalıdır. Saatin cep telefonun Bluetooth'una bağlı olduğundan emin olun.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Bluetooth'un bağlantısı sürekli kesiliyor.	Saat ile cep telefonu arasındaki mesafa fazladır.	Saat ile cep telefonu arasındaki mesafe çok fazlaysa 7 metreden sonra Bluetooth bağlantısı yavaşlar.
	Cep telefonunun Bluetooth fonksiyonunun anormal olması da bağlantı kalitesini etkiler.	Cep telefonunun bluetooth fonksiyonunun çalıştığından emin olun.
Saat verileri, cep telefonu ile son 7 güne ait verileri saklar.	Saatin verileri, cep telefonu ile en geç 7 günde bir senkronize edilir. Saat, yalnızca son 7 güne ait verileri saklar.	Bu bir problem değildir.
Yeniden başlatma ve fabrika ayarlarına sıfırlama nasıl yapılıyor.	İlgili bölümlere basılması gerekmektedir.	Kapatma: Yeniden başlatmak için: Saat > Ayarlar > Kapatma Fabrika ayarlarına sıfırlamak için: Saati uygulamaya bağlayın > Uygulamayı açın > Cihaz modeli > Diğer ayarlar kısmına gidin.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Saatimi taktığım zaman cep telefonunun Bluetooth'unu açık tutmam gerekir mi?	Adım sayma, uyku ve alarm fonksiyonları için saati sürekli olarak cep telefonunuza bağlı tutmanız gerekir.	Yalnızca egzersiz yaparken saat kullanmanız gerekiyorsa saatinizi cep telefonunuza bağlayarak egzersiz sonrasında verileri senkronize şekilde görüntüleyebilirsiniz.
Arama uyarısı, mesaj uyarısı ve telefonu bulma fonksiyonları çalışmıyor.	Bluetooth eşleştirme si düzgün yapılmamış olabilir.	Arama uyarısı, mesaj uyarısı ve telefonu bulma fonksiyonları için telefonun Bluetooth özelliğini açmanız ve telefonla olan bağlantıyı sürdürmeniz gerekir.

NOT:Uygulama için oluşturulmuş 2 tane hesabımız bulunmaktadır. Eğer uygulamayla ilgili sonuç alamazsanız, görüş, öneri ve şikayetlerinizi aşağıdaki mail adreslerine bildirebilirsiniz.

ios.support@vestel.com.tr

android.support@vestel.com.tr

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji tasarrufu için öneriler

Spor modunda saatiniz daha çok güç tüketecektir. Lütfen saatinizi ihtiyacınız doğrultusunda kullanın.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımını süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Shenzen DO Intelligent Technology Co., Ltd.

Adres:11th Floor,3# Building, Guole Tech Park, Lirong Road, Dalang, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, 518109, P.R.China

Tel:+ 86 0755 82529675

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.No:199 34394 Şişli/
İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr


<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0536 075 4 123



MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMA HEDEFİMİZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.



IOS



ANDROID

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



Canlı
Destek

vestel.com.tr/destek
ymh@vestel.com.tr

0850 222 4 123

0536 075 4 123



VESTEL

GARANTI BELGESİ

MALIN

Çiğir AKILLI SAAT

Markası

VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMALIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kasa ve İmza

ALICIYIN

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami İstisna Süresi 20 İlgilisi

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergül Güller

ÜRETİCİ/FİRMALARI BİLGİLERİ:

Vestel Trade A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Sarıyer/İstanbul - Türkiye
Tel: 0090 222 4 123
Web: www.vesel.com.tr/veseltek
E-posta: info@vesel.com.tr
Wholesale: 0336 075 4 123

TÜRKİYE GENEL DAİRESİ:

Vestel Trade A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Sarıyer/İstanbul - Türkiye
Tel: 0090 222 4 123
Web: www.vesel.com.tr/veseltek
E-posta: info@vesel.com.tr
Wholesale: 0336 075 4 123



Zorlu Holding kuruluştur.

VESTEL

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr



WhatsApp

0536 075 4 123



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0536 075 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.